

故障かな?と思ったら	P.226
ソフトウェアの更新	P.230
仕様	P.232
保証とアフターサービス	P.234
GPL書面によるオファー	P.236
索引	P.249
お問い合わせ先	P.253

故障かな？と思ったら

現象	確認すること／対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">• 電池切れになっていませんか？ (▶P.37)•  を長押ししましたか？• USBケーブルを本機とACアダプタに接続し、電池充電中の画面が表示されてから  を長押ししてください (▶P.37、P.38)。
充電できない	<ul style="list-style-type: none">• 付属のACアダプタをご使用の場合、USBケーブルが本機とACアダプタにしっかりと接続されていることを確認してください (▶P.37)。• ACアダプタのプラグがしっかりと家庭用コンセントに差し込まれていることを確認してください (▶P.37)。• 本機およびACアダプタの端子が汚れていませんか？ 汚れたときは、乾いたきれいな布、綿棒などで拭いてください。• 使用環境の温度が0℃～45℃の範囲を超えると充電できない可能性があります。• 内蔵電池の寿命、または内蔵電池の異常の可能性があります。
電源を入れたときに「SIMカードが挿入されていません」というメッセージが表示される	<ul style="list-style-type: none">• EM chipが正しく本機に取り付けられていますか？ (▶P.32)• 指定された正しいEM chipをお使いですか？• EM chipのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか？ 汚れたときは、乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
操作中に電源が切れる	<ul style="list-style-type: none">• 本機の動作に負荷がかかった場合、電池を保護するため自動的に電源を切ります。USBケーブルを本機とACアダプタに接続し、電池充電中の画面が表示されてから  を長押ししてください (▶P.37、P.38)。• パフォーマンス設定を変更することにより、本機の動作が安定する場合があります (▶P.217)。

現象	確認すること／対処方法
電源を入れた後、通常の操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> • 画面ロックがかかっていますか？ ○を押してディスプレイを点灯させてください。 • 画面ロック解除画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除セキュリティが「2Dアンロック」または「3Dアンロック」に設定されています。🔒/🔒を下方方向に表示される🔒/🔒の位置までドラッグして、ロックを解除してください。 • 顔認証画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除セキュリティが「顔認証ロック解除」に設定されています (▶P.210)。顔認証を行ってロックを解除してください。 • パターンの入力画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除セキュリティが「パターン」に設定されています (▶P.210)。パターンを入力してロックを解除してください。 • 暗証番号の入力画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除セキュリティが「暗証番号」に設定されています (▶P.210)。暗証番号を入力してロックを解除してください。 • パスワードの入力画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除セキュリティが「パスワード」に設定されています (▶P.210)。パスワードを入力してロックを解除してください。 • ステータスバーに🔌が表示されていませんか？ 電源を切り、EM chipが正しく取り付けられていることを確認してください (▶P.32)。
電話が繋がらない、またはメールやインターネットが利用できない	<ul style="list-style-type: none"> • ステータスバーに📶が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してかけ直してください。 • 電源を切り、EM chipが正しく取り付けられていることを確認してください (▶P.32)。 • ネットワークに正しく接続されていることを確認してください (▶P.141、P.153、P.159)。 • 機内モードが設定されていませんか？ 機内モード設定中に○を長押し→「機内モード」をタップして、設定を解除してください。
電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> • 市外局番を含んだ電話番号全桁を入力してかけていますか？
電話が着信しない	<ul style="list-style-type: none"> • 転送電話 (▶P.82) や留守番電話 (▶P.83) を「常に転送」に設定していませんか？

現象	確認すること／対処方法
メールが受信できない	<ul style="list-style-type: none"> ステータスバーにが表示されていませんか？サービスエリア外が電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してください。 電源を切り、EM chipが正しく取り付けられていることを確認してください（▶P.32）。 ネットワークに正しく接続されていることを確認してください（▶P.141、P.153、P.159）。
通話の途中で途切れたり、切れたりする	<ul style="list-style-type: none"> ステータスバーにが表示されていませんか？サービスエリア外が電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してください。
キーやディスプレイに触れても、何も反応しない	<ul style="list-style-type: none"> 画面ロックがかかっていますか？ を押してディスプレイを点灯させてからロックを解除してください（▶P.210）。
電話を着信したとき、名前が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 電話番号は連絡先に登録されていますか？ 連絡先を確認してください（▶P.89）。
電話を着信したとき、画像および名前などの登録されている内容が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れた直後に発生することがあります。電源を入れてしばらく時間が経過すると、正しく表示されます。
使用できない機能がある	<ul style="list-style-type: none"> microSDカードを本機に取り付けていますか？ 本機にmicroSDカードを取り付けていないと、一部使用できない機能があります。電源を切り、microSDカードが正しく取り付けられていることを確認してください（▶P.35）。 microSDカードのマウントが解除されていませんか？ microSDカードのマウントが解除されていると、一部使用できない機能があります。ホーム画面で→「システム設定」→「ストレージ」→「外部SDカードをマウント」をタップして、マウント状態にしてください。 microSDカードまたは内部SDカードのメモリがいっぱいではありませんか？ microSDカードまたは内部SDカードのメモリの空き容量を確認して、いっぱいであれば不要なデータを削除するか、microSDカードを取り替えてください。 本機をUSBストレージとして使用していませんか？ USBストレージの操作を終了してください（▶P.162）。

現象	確認すること／対処方法
静止画、動画、音楽などのファイルが表示されない	<ul style="list-style-type: none"> microSDカードまたは内部SDカードにファイルが保存されていますか？ あらかじめパソコンからmicroSDカードまたは内部SDカードにファイルをコピーしてください (▶P.178)。 microSDカードのマウントが解除されていませんか？ microSDカードに保存されたファイルは、microSDカードのマウントが解除されていると表示されません。ホーム画面で [国] → 「システム設定」 → 「ストレージ」 → 「外部SDカードをマウント」をタップして、マウント状態にしてください。 本機をUSBストレージとして使用していませんか？ USBストレージの操作を終了してください (▶P.162)。
音楽ファイルを再生中にキーを押しても応答しない	<ul style="list-style-type: none"> 画面ロックがかかっていませんか？ ○を押してディスプレイを点灯させてからロックを解除してください (▶P.210)。
本機のmicroSDカードまたは内部SDカードをUSBストレージとして設定できない、メディアデバイス (MTP) / カメラ (PTP) を利用できない	<ul style="list-style-type: none"> ステータスバーに [電] が表示されていませんか？ USBテザリング設定中です。USBテザリングの設定を解除してください (▶P.161)。
本機 / アクセサリーが温かい	<ul style="list-style-type: none"> 充電中は本機およびACアダプタが温くなる可能性があります、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、長時間触れたまま使用していると低温やけどになるおそれがあります。
本機の待受時間および通話 / 通信時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> 気温、充電条件、電波の強さ、設定などにより異なりますので、ご確認ください。

こんなときはご使用になれません

■が表示されているとき	サービスエリア外か電波が届きにくい場所です。受信電波の強さを示すバーが1本以上表示される場所に移動してください。
画面ロックが設定されているとき	誤操作防止のため画面ロックが設定されています (▶P.210)。画面ロックを解除しないと本機を操作できません。ただし、画面ロック中でもかかってきた電話に出ることはできます。
「機内モード」が設定されているとき	「機内モード」が設定されていると、すべての電波の発信が制限されます (▶P.56)。
電池残量がわずかな旨のメッセージ、または電池が空であることを警告するメッセージが表示されたとき	電池残量が不足しているか、なくなっています。内蔵電池を充電してください (▶P.37)。

ソフトウェアの更新

本機のソフトウェアの更新が必要かどうかをチェックして、必要な場合はモバイルネットワーク接続またはWi-Fi接続を利用してサーバーからソフトウェアをダウンロードして更新できます。

- ソフトウェア更新には通信料がかかります。通信料はご契約内容によって異なります。
- 本機は、ソフトウェアのアップデートや、サーバーとの接続を維持する通信など一部自動的に通信を行う仕様となっております。
- ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新は、内蔵電池が十分に充電されているか、本機をACアダプタに接続した状態で実行してください。電池残量が不十分な場合は、更新に失敗したり、更新が開始できなかったりすることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電源を切ったり、microSD カードやEM chip を取り外したりしないでください。更新に失敗する場合があります。
- ソフトウェア更新は、電波状態の良い環境で、移動せずに実行してください。
- ソフトウェア更新中は、他の機能を操作できません。
- ソフトウェア更新の内容によっては、「データの初期化」 (▶P.219) が必要になる場合があります。本操作により、はじめて電源を入れる前の初期状態にリセットされるため、ダウンロードしたアプリケーションを含む本機内のすべてのデータが消去されます。

- ソフトウェア更新の前には、すべてのデータのバックアップを確実に行ってください。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障、破損、水濡れなど）によってはデータが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- Googleが提供する各種サービス、またサードパーティのアプリケーションの設定やデータなどをバックアップすることができます。ただし、バックアップ機能については、各アプリケーションの開発元にお問い合わせください。

■ お知らせ

- ソフトウェア更新に失敗した場合、本機を使用できなくなることがあります。お問い合わせ先（▶P.253）までご連絡ください。また、失敗した状態によっては修理対応が必要となる場合があります。その際には所定の修理費用が発生する場合がありますのでご了承ください。

ソフトウェアを更新する

サーバーに新しいソフトウェアがある場合は、ステータスバーにが表示されます。

- 1 通知パネルを開く→該当するソフトウェアをタップ
- 2 画面の指示に従ってダウンロードする

3 ダウンロードが完了したら「今すぐインストール」

手動でソフトウェアを確認／更新する

新しいソフトウェアがあるかどうかを手動で確認します。

1 ホーム画面で→「システム設定」

2 「端末情報」→「オンラインアップデート」

ソフトウェアバージョンのチェックが開始されます。

■ サーバーに新しいソフトウェアがない場合

ソフトウェアが最新版である旨のメッセージが表示されます。をタップし、そのままお使いください。

■ サーバーに新しいソフトウェアがある場合

「ソフトウェアを更新する」(▶P.231)の操作2に進みませぬ。

microSDカードに保存したソフトウェアを使って更新する

1 ホーム画面で→「システム設定」

2 「ストレージ」→「ソフトウェアアップグレード」 →「SDカードからアップグレード」

注意事項が表示されます。

3 「確認」→「アップグレード」

仕様

主な仕様

■ システム情報

プロセッサ	OMAP4460, Dual Core 1.5 GHz + XMM 6260
メモリ	ROM : 4GB RAM : 1GB
プラットフォーム	Android™ 4.0

■ 電源

内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池、1650mAh
充電時間※1	ACアダプタ使用時：約210分 USB充電：約320分
連続待受時間※2 (3G/GSM)	約450時間／約450時間
連続通話時間※2 (3G/GSM)	約480分／約480分
連続通信時間※2	Pocket WiFiモード：約360分

※1：充電完了までの時間は、周囲の温度や内蔵電池の使用期間などによって異なります。

※2：使用環境や電波状況などにより変動します。Wi-Fi子機1台を接続した場合の連続通信時間です。

・内蔵電池の利用可能時間は、充電／放電の繰り返しにより徐々に短くなります。

■ ディスプレイ

方式	タッチパネル付4.3インチAMOLED（有機EL）
解像度	540×960（約1670万色）

■ W-CDMA／GSM／EDGEモジュール

通信方式および帯域	W-CDMA：1700MHz／2100MHz GSM／GPRS／EDGE：850MHz／900MHz／1800MHz／1900MHz
アンテナ	内蔵

■ 外装

サイズ	約129×65×7.9mm （最厚部：10.3mm）
質量	約110g

■ 環境条件

動作温度範囲	-10～55℃
保管温度範囲	-40～70℃

■ インカメラ

タイプ	約130万画素CMOSカメラ	
ファイル形式（拡張子）	静止画	jpg
	動画	mp4

解像度	静止画	1.3メガ：1280×720 0.3メガ：640×360
	動画	HD：1280×720 VGA：640×480 QVGA：320×240 MMS：176×144
デジタルズーム	最大8.0倍	
動画のフレームレート	15～30fps（撮影環境の明るさにより変動します）	

■ アウトカメラ

タイプ	約800万画素CMOSカメラ	
ファイル形式（拡張子）	静止画	jpg
	動画	mp4
解像度	静止画	8メガ：3264×1836 5メガ：2592×1458 3メガ：2048×1152 1.3メガ：1280×720 0.3メガ：640×360
	動画	Full HD：1920×1080 HD：1280×720 qHD：960×540 VGA：640×480 QVGA：320×240 MMS：176×144
デジタルズーム	最大8.0倍	

動画のフレームレート	15～30fps（撮影環境の明るさにより変動します）
------------	----------------------------

■ ビデオ／オーディオ／画像

ビデオ	H.263、H.264、MPEG4、3gp、AVI、MP4
オーディオ	OGG、AMR-NB、AMR-WB、AAC-LC、AAC+、eAAC+、MP3、WAV、m4a
画像	JPEG、PNG、BMP、GIF（静止画のみ）

- 上記のファイル形式でも利用できない場合があります。

■ 拡張スロット

カードスロット	microSD（最大2GBまで）／microSDHC（最大32GBまで）
---------	--------------------------------------

- すべてのmicroSD／microSDHCカードの動作を保証するものではありません。

■ 外部接続

Bluetooth®	標準規格Ver.3.0準拠 Power Class1 GAP、HFP、HSP、GAVDP、GOEP、PBAP、SDAP、OPP、A2DP、AVRCP、HID、PAN	
無線LAN	規格	IEEE802.11b/g/n
	通信速度（最大）	IEEE802.11b：11 Mbps IEEE802.11g：54 Mbps IEEE802.11n：72 Mbps

保証とアフターサービス

保証について

お買い上げいただくと、保証書が添付されています。保証書に「お買い上げ日」および「販売店」の記載がされているかをご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。

「お買い上げ日」や「販売店」の記載がない場合や、納品書または領収書等にて「お買い上げ日」や「販売店」が特定できる書類がない場合、改ざんのある場合には保証対象外となりますのでご注意ください。保証内容については、保証書に記載されています。

お知らせ

- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客さままたは第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理について

本書の「故障かな?と思ったら」(▶P.226)をお読みになり、もう一度お調べください。それでも正常に戻らない場合には、お問い合わせ先(▶P.253)までご連絡ください。

- 保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理致します。
- 保証期間経過後の修理
修理によって使用できる場合は、お客さまのご要望により有料にて修理致します。

お知らせ

- 本機は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客さまが登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、連絡先など大切なデータは控えを取っておかれることをおすすめします。
- 故障または修理の際に、本機に登録した情報内容または設定した内容が消失・変化した場合、その損害について当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解・改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、お問い合わせ先(▶P.253)までご連絡ください。

修理用部品について

本機および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は、生産終了後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

携帯電話・PHS端末のリサイクルについて

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客さまが不要となってお持ちになる電話機端末・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず下記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- 回収した電話機端末・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- プライバシー保護のため、電話機端末に記憶されているお客さまの情報（連絡先、通信履歴、メールなど）は事前に消去してください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。



Li-ion

GPL書面によるオファー

本機はGNU Lesser General Public Licenseが適用されたフリーソフトウェア、および以下のソフトウェアを使用しています。

■ 著作権情報

Absolute Linux

Copyright ©2007-2009 by Texas Instruments (TI), Incorporated. All Rights Reserved.

GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Abstraction Oriented Architecture

Copyright ©2007-2009 by Texas Instruments (TI), Incorporated. All Rights Reserved.

Microsoft Public License (Ms-PL): <http://www.opensource.org/licenses/ms-pl>

ActionBarSherlock

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
The Apache License: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Affix - affix-kernel

Copyright ©2007-2009 by Texas Instruments (TI) Incorporated. All Rights Reserved.

GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

AlacrityVM

Copyright ©2006 The Android Open Source Project

GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Alexids

Copyright ©2006 The Android Open Source Project

MIT License: <http://www.opensource.org/licenses/mit-license>

Amazon Mechanical Turk SDK for Java

Copyright ©2006 The Android Open Source Project

The Apache License: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

AndCooperANT

Copyright ©2006 The Android Open Source Project

The Apache License: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

AndLander

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
The Apache License: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Aria Rich Internet Applications

Copyright ©2007-2009 by Texas Instruments(TI),
Incorporated. All Rights Reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

ASM

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
BSD License: <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

Asterisk

Copyright ©2007-2009 by Texas Instruments(TI),
Incorporated. All Rights Reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Autogen

Copyright ©2007-2009 by Texas Instruments(TI),
Incorporated.
All Rights Reserved. GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-3.0.php>

AXIS OpenBT Stack

Copyright ©2007-2009 by Texas Instruments(TI),
Incorporated. All Rights Reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

BCU SDK - m68hc05-gnu

Copyright ©2007-2009 by Texas Instruments(TI),
Incorporated. All Rights Reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

beagleboard

Copyright ©2007-2009 by Texas Instruments(TI),
Incorporated. All Rights Reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Berkeley DB Java Edition

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
BSD License: <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

BlackPwn

Copyright ©2007-2009 by Texas Instruments(TI),
Incorporated. All Rights Reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Bluez HCI Dump
Copyright ©2000-2010 BlueZ Project. All Rights Reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

bn_nc_u-boot
2012 GitHub Inc. All rights reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Bochs
2001-2011 The Bochs Project
GPL License: <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html>

BusyBox
Copyright ©1999-2008 Erik Andersen
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Bzip2
Copyright ©1996 - 2012 julian@bzip.org
bzip2 license: <http://www.ingate.com/files/422/fwmanual-en/xx12652.html>

Cabos
Copyright ©OSDN Corporation All rights reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Callweaver
2012 GitHub Inc. All rights reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Cayenne Object-Relational Framework - cayenne
2012 Geeknet, Inc All Rights Reserved.
The Apache License: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

CBCJVM
Copyright ©2007-2009 by TI, Incorporated. All Rights Reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

CeGCC - Cross development for Pocket PC
Copyright ©2007-2009 by TI, Incorporated. All Rights Reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Christy
Copyright ©2007-2009 by TI, Incorporated. All Rights Reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Chromium OS
Copyright ©2006 The Android Open Source Project
BSD License: <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

Clash bootable CF system builder - root_filesystems
Copyright ©2007-2009 by QUALCOMM, Incorporated. All Rights Reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Clojure-Android-Examples
Copyright ©2006 The Android Open Source Project
MIT License V2: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

CNC-Suite
Copyright ©2006 The Android Open Source Project
The Apache License: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

commtiva-kernel-z71
©2012 GitHub Inc. All rights reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Condor
Copyright ©2006 The Android Open Source Project
The Apache License: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

samsung_kernel_GB:
Copyright ©1999-2010, Broadcom Corporation
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

StreakKernel:
Copyright ©1999-2010, Broadcom Corporation
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

CUWiN Community Wireless Network
Copyright ©2005, 2007-2008 QUALCOMM Incorporated.
All Rights Reserved.
BSD License: <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

CyanogenMod 7 for Samsung Galaxy S
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-3.0.php>

Das U-Boot - Universal Bootloader
©2012 Geeknet, Inc
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

DASH Management - OSS Management Platform
BSD License: <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

DataFinder
BSD License: <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

Disk Station GPL Source - Synology NAS GPL Source
©2012 Geeknet, Inc
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Diskless Embedded Technology PC
©2012 Geeknet, Inc
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Dolphin visualization
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Doxygen
Copyright ©2006 The Android Open Source Project
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Dropline GNOME - Dropline Packages
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Eclipse Project
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Eclipse Seti status plugin
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Eclipse Tools Eclipse Modeling Framework (EMF)
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Embedded Xen
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

EMMA code coverage
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-1.0.php>

Endian Firewall Community
Copyright ©2006 The Android Open Source Project
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

EverSync
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Foam Cutter
Copyright ©2006 The Android Open Source Project
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

FormulaOneSDK
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

G Lib C
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

GCC
Copyright ©Free Software Foundation, Inc.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

G4re
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

GDL - GNU Data Language

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Genode - genode

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

George Brady Core System

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

George Brady Kernel

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Hispread P2P Backup and Sharing System

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Haiku

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
MIT License: <http://www.opensource.org/licenses/mit-license>

GnuWin32 - gettext

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

GNU C Compiler

Copyright ©2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software
Foundation, Inc.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

GNU Bin Utils

Copyright ©1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2008, 2009, 2011 Free Software Foundation, Inc.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

GNU Automake

Copyright ©1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

GNOME Utils

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

GNU Ghostscript

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Gibberbot

Copyright ©2012 GitHub Inc. All rights reserved.
The Apache License: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Glib

Copyright ©2005-2011 The GNOME Project
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Android(v4.0.3) :

Copyright ©2011 Google, Inc.
The Apache License: <http://www.opensource.org/licenses/Apache-2.0>

gwt-commons-logging

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
The Apache License: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

hostap-sae

©2012 GitHub Inc. All rights reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

HP-GCC

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

ICU License

Copyright ©1995-2012 International Business Machines Corporation and others , All rights reserved.
ICU License

IPCop Firewall

IPCop.org ©2001-2012 The IPCop Team,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

IPsec Tools

BSD License: <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

Ptables

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Java Data Mining Package - jdmp-complete

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

javaCompiler

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

JBoss Drools

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

JBoss Wiki

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

JBoss.org - Javassist

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

JDEEP Eclipse Plugin

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

JFreeChart - 1. JFreeChart

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
LGPL V2.1: <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html>

JUnit

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
CPL V1.0: <http://www.ibm.com/developerworks/library/os-cpl.html>

jz-hacking

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Karmasphere DP Language
Copyright ©2006 The Android Open Source Project
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

kernel_msm
©2012 GitHub Inc. All rights reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Klay Game Engine - GLLoader
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

KmFtp
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

KNet - Anonymous P2P Infrastructure - JCE
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

LEAF Linux Embedded Appliance Framework
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Lesser General Public License 2.1
Copyright ©1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Libangelwing
©2011 Google - Terms - Privacy - Project Hosting Help
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

libpam-pgsql Copyright ©2011. All Rights Reserved.
SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Libsrtp
Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
BSD License: <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

LIM OpenMAX Implementation

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
LGPL V2.1: <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html>

Linux kernel

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

liquidware_beagleboard_linux

©2012 GitHub Inc. All rights reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

litebook-project

©2011 Google - Terms - Privacy - Project Hosting Help
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

LLVM Compiler

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
MIT License

ma-engine

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
BSD License: <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

malloc pool

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Mesa3D - MesaLib

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
MIT License V2

Metasploit Framework

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
BSD License: <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

MNAV Autopilot - Cross Compiler

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
MirBSD Korn Shell License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

MONARTIS

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Mono AssemblyInfo.cs (Autogen)

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

MoSync

©2012 GitHub Inc. All rights reserved.

GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

mjpgcc4

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
Mozilla Public License Version 1.1: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Multiplatform kernel library

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

OpenDRIM

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Open1211

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

OpenGL Samples Pack

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
MIT License V2

Openintents

Copyright ©2006 The Android Open Source Project
The Apache License: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Open SpeedShop Copyright ©2011. All Rights Reserved.
SourceForge.net,
GPL License: <http://www.openssl.org>

pb-bugbase-x-load

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

PCRE

©2012 GitHub Inc. All rights reserved.
BSD License: <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license>

tegra_kernel

©2012 GitHub Inc. All rights reserved.
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

WSML2Reasoner

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,
GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

wpa_supplicant_nl80211

©2012 GitHub Inc. All rights reserved.

GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Xtables-addons

Copyright ©2011. All Rights Reserved. SourceForge.net,

GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

X-load-omap3

©2012 GitHub Inc. All rights reserved.

GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Xdbg

Copyright ©2006 The Android Open Source Project

GPL License: <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

TI_OMAP_Android:

Copyright ©2011 TI Incorporated. All Rights Reserved.

■ 書面によるオファー

本機に含まれるGPLソースコード入りCDの送付をご希望の場合、20ドル（CD、送料含む）でご提供いたします。

Mobile@huawei.comまでお問い合わせください。

索引

英数字

ACアダプタ	2	FSKAREN	62	パソコン接続	162
充電	37	Gmail	126	VPN	143
Androidキーボード	61	Google Latitude	150	Weather Clock	188
APN設定	141	Google Play™	184	Wi-Fi	153
Bluetooth®	155	Googleアカウント	100	YouTube	186
仕様	155	手動で同期	105	再生	186
データの送受信	158	設定	100	投稿	188
ペアリング/接続	157	追加	104	3Dウィジェット	48, 49
BookLive!Reader for Partners	186	同期	105	3Gパケット通信	141
DLNA	200	Googleトーク	110		
EM chip	31	Googleプレイス	151		
取り付けかた/取り外しかた	32	Googleマップ	146		
EM chipロック	209	Googleマップナビ	150		
EMnetメール	112	Google+	109		
APN設定	122	microSDカード	35		
WEB設定	122	音楽の削除	181		
確認/利用	114	取り付けかた/取り外しかた	35		
削除	116	ファイルのコピー	178		
作成/送信	113	フォーマット	164		
設定	120	マウント解除	164		
転送	116	Microsoft Exchange ActiveSync	104		
フォルダ作成	119	Movie Studio	201		
返信	116	Playムービー	185		
メール振り分け	120	PINコード	34		
メールボックス	118	PINロック解除コード (PUKコード)	34		
Eメール	126				
アカウント管理	127	Polaris Office	196		
アカウント設定	126	SAR	26		
確認	130	SMS	123		
作成/送信	129	作成/送信	124		
Facebook	108	受信確認	124		
		設定	126		
		SNS	108		
		Twitter	109		
		UIアプリケーション	46		
		USBケーブル	2		
		充電	37		

あ

アカウント	100
削除	106
手動で同期	105
追加	104
同期	105
アカウントと同期	
設定	217
アプリ画面	52
カスタマイズ	53
アプリケーション	
インストール	184
管理	206
更新/削除	185
アラーム	
設定	193
変更/削除	194
安全上のご注意	8
位置情報	146
位置情報サービス	
設定	217
インターネット接続	
Wi-Fi	153
3Gパケット通信	141
ウィジェット	48, 49
お買い上げ品	2

音	
音量の調節	57
設定	215
着信音／通知音の設定	57
お問い合わせ先	253
オプションサービス	82
転送電話	82
電話番号リクエスト	86
発信者番号通知	85
留守番電話	83
割込通話	84
主な仕様	232
音楽	178
音楽再生画面の見かた	179
共有／確認	182
再生	179
削除	181
着信音に設定	181
ファイルのコピー	178
プレイリスト	180
音声レコーダー	204

か

海外利用	223
海外で電話をかける	224
滞在国内に電話をかける	224
通信事業者の設定	223
ネットワークの設定	223
各部の名称	29
カメラ	166
起動	166
撮影画面の見かた	167
静止画撮影	168
動画撮影	168
画面	
明るさの調整	58

スリープ	58
画面の表示内容の保存	58
画面ロック	210
カレンダー	189
設定	192
表示	189
予定の作成	190
機内モード	56
ギャラリー	172
静止画再生	174
静止画編集	176
動画再生	174
開く	172
緊急通報	77
緊急通報位置通知	78
クイック検索ボックス	54
クイックコンタクトアイコン	90
言語と文字入力	
設定	218
検索	54
故障かな？と思ったら	226
ご利用上のご注意	17

さ

最近使用したアプリケーション	54
再生	
YouTube	186
音楽	179
ギャラリー	174
システム	
設定	220
自分の電話番号	58
充電	37
肖像権	24
商標	25
ショートカット	48, 49

初期設定	39
ステータスアイコン	44
ステータスバー	42
ストレージ	
設定	216
セキュリティ	
EM chipロック	209
画面ロック	210
設定	218
設定	213
アカウントと同期	217
アプリ	217
位置情報サービス	217
音	215
言語と文字入力	218
ストレージ	216
セキュリティ	218
端末情報	221
電池	217
バックアップとリセット	219
日付と時刻	220
表示	215
無線とネットワーク	213
ユーザー補助	220
ソフトウェア更新	230

た

タッチパネル	46
端末	
設定	215
端末情報	
設定	221
着信音	57
着信音量	57
着信履歴	80
著作権	24

通信事業者	223
通知アイコン	42
通知音	57
通知パネル	45
通話中の操作	79
通話音量の調節	80
通話中画面の見かた	79
保留／保留解除	80
通話履歴	80
消去	81
データ保存先設定	52
テザリング	159
Bluetoothテザリング	161
Pocket WiFi (Wi-Fiテザリング)	159
USBテザリング	160
電源を入れる／切る	38
転送電話	82
電卓	195
電話帳	88
SMS作成	95
お気に入り追加	94
確認	89
グループ	97
検索	92
コピー	96
電話をかける	94
登録	88
編集	93
メール作成	94
連絡先一覧画面の見かた	90
連絡先詳細画面の見かた	91
連絡先のインポート／エクスポート	95
電話番号	58
電話番号リクエスト	86
電話を受ける	78
着信拒否	79
電話をかける	75

緊急通報	77
国際電話	77
電話番号を通知	77
時計	193

な

内蔵電池	
残量	37
充電	37
使用状況	217
内部SDカード	216

は

バイブレーション	58
パソコン接続	162
バックアップとリセット	
設定	219
発信者番号通知	85
発信履歴	80
比吸収率	26
日付と時刻	
設定	220
表示	
設定	215
標準ランチャー	46
ファイルマネージャー	197
フォルダ	48, 49
不在着信	80
ブックマーク	137
ブラウザ	134
起動	134
設定	139
操作	135
ブックマークと閲覧履歴	137
リンクの利用	136

ホーム画面	48
カスタマイズ	49
保証とアフターサービス	234
本書の検索方法／見かた	6

ま

マジック3D	46
マナーモード	56
無線とネットワーク	
設定	213
メール	112
EMnetメール	112
Eメール	112, 126
Gmail	112, 126
SMS	112, 123
メールアカウント	
削除	129
追加	127
メッセージャー	110
メモ	203
メモリの空き容量	
microSDカード	216
内部SDカード	216
目次	3
文字入力	61
Androidキーボード	61
FSKAREN	62
キーボードの変更	61
設定	71
選択／切り取り／コピー／貼り付け	
	68

や

ユーザー辞書 (FSKAREN)	69
辞書編集	69
単語登録	69
ユーザー設定	
設定	217
ユーザー補助	
設定	220
輸出管理規制	27

ら

留守番電話	83
伝言メッセージを聞く	84

わ

割込通話	84
設定	84
通話中に電話を受ける	85
通話の相手を切り替える	85
停止	85

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157（無料）

一般電話から：0120-736-157（無料）

※他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

海外から：+81-3-6831-3333（有料）

受付時間 9：00～21：00（日本時間／年中無休）

※間違い電話が多くなっております。

番号をよくお確かめの上、おかけください。

※一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。

ホームページ <http://emobile.jp/>



発売元：イー・アクセス株式会社

(製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.)

発行年月：2012年11月 第3版