Macを接続する

Macと本機を接続してインターネットに接続します。

Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリ ティキー: WPAキーまたはWEPキー) につ いて

Wi-Fi名とパスワード (セキュリティキー) については、「Wi-Fi 名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) について」を参照 してください。

お買い上げ時のWi-Fi名は、「601ZTa-」または「601ZTb-」で 始まる英数字です。

Wi-Fi名やパスワード(セキュリティキー)を変更した場合は、 変更した内容でご利用ください。

本機に設定したWi-Fi名以外の表示のネットワークは、近隣から 受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。

Macを接続する

画面表示や手順は、Mac OS X 10.12で、無線LAN設定の暗号化方式 が「WPA」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説 明しています。

1

▽ を長押し (1.5秒以上)



🏁 ホーム画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にイ ンターネットに接続します。

・インターネットに接続すると、
・インターネット接続中アイ
コン)が点灯します。

2

アップルメニューから システム環境設定... 🔶 スットワーク システム環境設定 Q 検索 . File -0 Q 0 デスクトップと 言語と地域 セキュリティと Spotlight プライバシー 通知 Dock Mission Control \bigcirc 4 . A ディスプレイ 省エネルギー CDEDVD マウス トラックパッド プリンタと サウント 記動ディスク * iCloud 11 (1) 18 Siri 日付と時刻 ユーザと グループ ペアレンタル コントロール Time Machine アクセシ ビリティ

3

[Wi-Fi] ⋺ [Wi-Fiを入にする]

	ネットワーク	Q. 検索
ネットワー	ーク環境: 自動	0
● Bluetooth PAN 秋 未接続	状況: 切	Wi-Fiを入にする
• Wi-Fi 💮		
	ネットワーク名: Wi-Fi: 切	0
	─ 新しいネットワ	ークに接続する前に確認
	様にたことのある ます。 様形したこと い場合は、手動でネ・ まず。	ネットワークに自動的に接続され のあるネットワークに接続できな ットワークを選択する必要があり
+ - &-	✓メニューバーにWi-Fiの状況を表示	詳細 (
	アシスタン	

🏁 Macの無線LAN機能がONになります。

4

「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機のWi-Fi名を選択



 ・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、○K または ▽ を 押して本機のスリープモードを解除してください。

5

本機のパスワード (セキュリティキー)を入力 🔿 「このネット ワークを記憶」にチェックを付ける 🔿 接続

((;	Wi-Fiネットワーク"601ZTa-XXXXXX"にはWPA2パスワ ードが必要です。
	パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
?	キャンセル 接続

🏁 接続に成功すると、本機のホーム画面に表示されるWi-Fi接続 台数のカウントが1つ増えます。