

データ通信量を表示・設定する

モバイルネットワークのデータ通信量をホーム画面に表示するかどうかを設定します。また、最大通信量を設定したり、表示されているデータ通信量をリセットしたりできます。

表示されるデータ通信量は目安です。実際のデータ通信量と異なることがあります。実際のデータ通信量はお問い合わせ先にご確認ください。

Wi-Fiスポット機能を利用した際のデータ通信量は含まれません。

データ通信量をホーム画面に表示する

ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量をホーム画面に表示させるように設定します。


1

ホーム画面で または →




2

表示設定




3

ON



4

OK





設定が変更されます。

・データ通信量は3桁までの数字で表示され、表示桁未満の数値は切り捨てられます。

最大通信量を設定する

毎月のデータ通信量の目安値を設定できます。設定したデータ通信量を超えると、ホーム画面の表示でお知らせします。

- ・ホーム画面にデータ通信量を表示する設定にしている場合、設定した最大通信量を超えると、データ通信量のインジケータが  (白色) から  (赤色) に変わります。
- ・設定する最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お使いいただく際の目安としてご利用ください。

1

ホーム画面で  または   **データ量表示設定**




2

最大通信量設定




3

変更



4

最大通信量とする数値を入力



 最大通信量が設定されます。

- ・数字の入力方法は、「数字を入力する（パスコードなどの入力時）」を参照してください。
- ・数値は1～999の範囲で入力できます。単位は **GB** または **MB** を選択できます。

データ通信量をリセットする


表示されているデータ通信量をリセットします。

1


ホーム画面で または →




2



3



 データ通信量がリセットされます。