

WPSを利用する

本機はWPS機能に対応しており、WPS機能対応のゲーム機や無線LANルーターなどと簡単に接続できます。

無線LAN端末と接続する

WPS機能対応の無線LAN端末と接続します。

1

無線LAN端末の無線LAN機能をONにし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行う

・WPS機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線LAN端末に付属されている取扱説明書などを参照してください。

2

WPS



3

無線LAN端末と接続



4

次の画面が表示されている間（120秒以内）に、無線LAN端末でWPS機能の接続設定を行なう



5

OK



・「WPS接続できませんでした。」と表示された場合は、「OK」をタップして再度接続を試してみてください。

6

無線LAN端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行う

■ 無線LAN端末と接続されます。

アクセスポイントと接続する

WPS機能対応のアクセスポイントと接続します。

- 接続する前に、Wi-Fiスポット機能をONにしておいてください。

1

アクセスポイント端末の無線LAN機能をONにし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行なう

- WPS機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いのアクセスポイント端末に付属されている取扱説明書などを参照してください。

2

WPS



3

アクセスポイントと接続



4

次の画面が表示されている間（120秒以内）に、アクセスポイント端末でWPS機能の接続設定を行なう



5

OK



・「Wi-Fiスポット WPS接続できませんでした。」と表示された場合は、**OK**をタップして再度接続を試してみてください。

6

アクセスポイント端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行う

■ アクセスポイントと接続されます。

■ WPS機能ご利用時のご注意

SSIDステルス機能について

本機のSSIDステルス機能がONになっているとWPS機能は使用できません。SSIDステルス機能については、「かんたん設定を行う」、「LAN Wi-Fi設定を行う」を参照してください。

暗号化方式について

暗号化方式をWEPに設定している場合、WPS機能は使用できません。