

## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

### ネットワークを選択して接続する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

### Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

### Wi-Fi (表示)



Wi-Fiが有効になります。

・Wi-Fi をタップするたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。


4

### Wi-Fiネットワークをタップ



5

### パスワードを入力



接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないWi-Fiネットワークのときは、パスワードを入力する必要はありません。

### + Wi-Fi利用時の操作

#### 証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で [詳細設定](#) → [証明書のインストール](#) 画面の指示に従って操作

#### MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で [詳細設定](#)

「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

#### IPv4アドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で [詳細設定](#)

「IPv4アドレス」欄の下部にIPv4アドレスが表示されます。

## IPv6アドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **詳細設定**

🚩 「IPv6アドレス」欄の下部にIPv6アドレスが表示されます。

## 接続中のWi-Fiネットワークの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、接続中のWi-Fiネットワークの ⓘ をタップ

🚩 接続状況、電波強度、接続速度、セキュリティ、プライバシー、IPアドレス、プロキシ、IP設定が表示されます。

## 接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ ⚙️ (設定)



2

Wi-Fi



🚩 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi (  表示)



🚩 Wi-Fiが有効になります。

- ・ **Wi-Fi** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

4

ネットワークを手動で追加する



5

名前を入力



6

セキュリティ → セキュリティを選択



7

パスワードを入力



8



接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないWi-Fiネットワークのときは、パスワードを入力する必要はありません。

## 接続中のWi-Fiネットワークを削除する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のWi-Fiネットワークをタップ




4

このネットワークを削除する



5

削除



Wi-Fi接続が削除されます。

- ・Wi-Fiネットワークを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

## 保存したWi-Fiネットワークを削除する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

### Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

### 詳細設定



4

### 保存済みネットワーク



5

削除するWi-Fiネットワークをロングタッチ



・画面右上の  /  をタップすると、すべてのWi-Fiネットワークを選択/解除できます。


6

### 削除



7

### X件のネットワークを削除



Wi-Fiネットワークの削除が完了します。

・ネットワークの件数は、選択したネットワークの数によって異なります。

## Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、Wi-Fiネットワークやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → Wi-

Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

Wi-Fi (表示)




Wi-Fiが有効になります。

- ・ Wi-Fi をタップするたびに、有効 (表示) / 無効 (表示) が切り替わります。

3

詳細設定 → Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

4

接続する機器をタップ → 相手機器で接続を承認



Wi-Fi Directで接続されます。

- ・ 一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・ 接続済みの機器をタップ → 接続解除 と操作すると、接続を停止できます。