



Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

ネットワークを選択して接続する

1

ホーム画面で （設定）



2

ネットワークとインターネット



3

インターネット





 インターネット画面が表示されます。

4

Wi-Fi ( 表示)



 Wi-FiがONになります。


- ・Wi-Fi ネットワークがスキャンされます。スキャンが終わると、画面に利用できるWi-Fi ネットワークが表示されます。
- ・**Wi-Fi** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

5

Wi-Fi ネットワークをタップ



6

パスワードを入力  **接続**



 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないWi-Fi ネットワークのときは、パスワードを入力する必要はありません。

Wi-Fiとモバイルデータ通信について

Wi-FiがONのときでもモバイルデータ通信を利用できます。

+ Wi-Fi利用時の操作

設定済みのネットワーク情報を共有する

インターネット画面で **Wi-Fi** (表示) → 接続済みのネットワークをタップ → **共有** → 相手機器でQRコードを読み取る

Wi-Fi を自動的に ON にするかどうかを設定する

ホームネットワークなどの高品質の保存済みネットワーク検出時に、Wi-Fi を自動的に ON にするかどうかを設定できます。

インターネット画面で **ネットワーク設定** → **Wi-Fi を自動的に ON にする**

- ・ **Wi-Fi を自動的に ON にする** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

高品質の公共ネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

インターネット画面で **ネットワーク設定** → **利用可能なパブリック ネットワークを通知する**

- ・ **利用可能なパブリック ネットワークを通知する** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

保存済みのネットワークに自動で接続するかどうかを設定する

保存済みネットワーク検出時に、自動で接続するかどうかをネットワークごとに設定できます。

インターネット画面で **保存済みネットワーク** → 設定したいネットワークをタップ → **自動接続**

- ・ **自動接続** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

証明書をインストールする

インターネット画面で **ネットワーク設定** → **証明書をインストール** → 画面の指示に従って操作

MACアドレスを確認する

インターネット画面で確認したいネットワークをタップ

- ・ 「ランダム MAC アドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。


IPアドレスを確認する

インターネット画面で確認したいネットワークをタップ

- ・ 「IP アドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

接続中のWi-Fi ネットワークの状況を確認する


インターネット画面で、「接続済み」と表示されているWi-Fi ネットワークをタップ

 電波強度、周波数、セキュリティなどが表示されます。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で  (設定)



2


ネットワークとインターネット



3

インターネット



 インターネット画面が表示されます。

4

Wi-Fi (表示)



Wi-FiがONになります。

- ・Wi-Fi ネットワークがスキャンされます。スキャンが終わると、画面に利用できるWi-Fi ネットワークが表示されます。
- ・Wi-Fi をタップするたびに、ON (表示) / OFF (非表示) が切り替わります。

5

ネットワークを追加



- ・「ネットワークを追加」の右側の QRコードを画面中央に表示して読み取り、Wi-Fi ネットワークに接続することもできます。


6

ネットワーク名を入力




7

設定しない → セキュリティを選択



8

パスワードを入力 → 保存




接続が完了します。

- ・非公開ネットワークに接続する場合は、詳細オプション → 「非公開ネットワーク」の「いいえ」 → 「はい」をタップしてください。
- ・セキュリティで保護されていないWi-Fi ネットワークのときは、パスワードを入力する必要はありません。

接続中のWi-Fi ネットワークを削除する

1

ホーム画面で  (設定)



2


ネットワークとインターネット



3

インターネット



 インターネット画面が表示されます。

4


接続中のWi-Fi ネットワークをタップ




5

削除




 Wi-Fi ネットワークが削除されます。

・Wi-Fi ネットワークとの接続を削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。


 Wi-Fi ネットワークとの接続を解除する

インターネット画面で、接続中のWi-Fi ネットワークをタップ

 **接続を解除**

保存したWi-Fi ネットワークを削除する

1

ホーム画面で  (設定)



2


ネットワークとインターネット



3

インターネット



 インターネット画面が表示されます。

4

保存済みネットワーク



5


削除したいWi-Fi ネットワークをタップ



6

削除



 Wi-Fi ネットワークが削除されます。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Direct®を利用すると、Wi-Fi ネットワークやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面で (設定) ネットワークとインターネット



2

インターネット Wi-Fi (表示)



Wi-FiがONになります。


3

ネットワーク設定



4

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

・「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct機器が表示されます。

5

接続する機器をタップ



相手機器に接続への招待が送信されます。

・目的の機器が見つからないときは **デバイスの検索** をタップし、再検索を行ってください。

6

相手機器で接続への招待に同意する

Wi-Fi Directで接続されます。

・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
・接続済みの機器をタップ **OK** と操作すると、接続を終了できます。