

Macを接続する

Macと本機を接続してインターネットに接続します。

Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー: WPAキーまたはWEPキー) について

Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) については、「Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) について」を参照してください。

お買い上げ時のWi-Fi名 (SSID) は、「A501ZTa-」または「A501ZTb-」で始まる英数字です。

Wi-Fi名 (SSID) やパスワード (セキュリティキー) を変更した場合は、変更した内容でご利用ください。


本機に設定したWi-Fi名 (SSID) 以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続する場合はご注意ください。

Macを接続する

画面表示や手順は、macOS 14.3で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA2」で「Wi-Fi名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンを長押し (1.5秒以上)



電源が入ると、ホーム画面が表示され、インターネットに接続されます。また、無線LAN機能がONになり、無線LAN機能を使用したインターネット接続が可能となります。

・インターネットに接続すると、インターネット接続完了アイコンが点灯します。


2

アップルメニューから システム設定 → Wi-Fi



3


「Wi-Fi」の (表示)



Macの無線LAN機能がONになります。

4

「ほかのネットワーク」のプルダウンリストから本機のWi-Fi名 (SSID) の 接続



- ・本機のWi-Fi名 (SSID) が表示されていない場合は、電源ボタンを押して本機のスリープモードを解除してください。
- ・本機の認証方式の設定によっては、セキュリティに関するメッセージが表示される可能性があります。その場合はメッセージの内容を確認し、画面の指示に従って操作してください。

5

本機のパスワード (セキュリティキー) を入力 → OK



無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウンタが1つ増えます (例: 1 → 2)。