

microUSBケーブルで接続する (Mac)

Macへの取り付け／取り外し.....	50
Macでのドライバのインストール／アンインストール.....	50

Macへの取り付け／取り外し

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続され、microUSBケーブルでMacと接続してデータ通信が行えます。

❗ 取り外し時のご注意

スリープ時の動作について

本機をMacに取り付けた状態でスリープを行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スリープを行ってください。また、本機を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、Macを起動する前に本機を取り外してください。

WEB UIについて

本機を取り外す前に、WEB UIを終了させてください。データ通信中は本機を取り外さないでください。


Macに本機を取り付ける

1

Macの電源を入れる

2

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルを接続し、USBプラグをMacに差し込む



🚩 Macが本機を認識します（Macが本機を認識するまでしばらくかかります）。


Macから本機を取り外す

1

データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認

2

Macから本機を取り外す



🚩 取り外しが完了します。


Macでのドライバのインストール／アンインストール

Macにドライバをインストールする

画面表示や手順は、Mac OS X 10.11を例にして説明しています。

1


本機をMacに接続する



🚩 デスクトップに「Pocket WiFi」アイコンが表示され、「Pocket WiFi」フォルダが自動的に開きます。

2

Pocket WiFi_Driver をダブルクリック



🚩 デスクトップに「Pocket WiFiのインストール」が表示されます。

3

続ける



4

続ける



5

同意する



6

続ける



7

インストール




8

ユーザ名とパスワードを入力 → ソフトウェアをインストール



9

閉じる



🏠 インストールが完了します。

Macからドライバをアンインストールする

1

Finderメニューで **移動** → **アプリケーション** → **Pocket WiFi Uninstall** をダブルクリック



2

ユーザ名とパスワードを入力 → **OK**



🚩 アンインストールが完了します。