

電話機能

2

電話をかける




2 本機は、音声電話で通話ができます。



1 電波状態を確認してください。

2 待受画面で電話番号を入力します。




(同一市内への通話でも、必ず市外局番を入力してからダイヤルしてください)

入力した電話番号を訂正したい場合は、でカーソルを消したい番号の右側に移動し、を押します。を長く押しすと、待ち受け画面に戻ります。



3 電話番号を確認し、を押します。

4 通話を終了する場合は、を押します。

■ お知らせ








- を押した後、かけ間違えた場合は、を押して電話を切ってから、かけ直してください。
- 相手が通話中の場合は、を押して電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。
- アドレス帳や通話履歴から相手の電話番号を選択し、電話をかけることができます。
- 通話時にマイクをふさぐ状態になると、通話者の声が相手に聞こえにくくなります。
- 本機のアンテナは、本体に内蔵されています。内蔵アンテナ部分は、触れたり覆ったりしないでください。通話品質が悪くなります。また、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないでください。電波感度が悪くなり、発着信、メールの送受信、ウェブの接続ができなくなる場合があります。
- 体の向いている方向や本機の向き、または通話している場所によっては、通話品質が悪くなる場合があります。

電話を受ける

- 1 電話がかかってきたとき、を押すと、電話につながります。
- 2 通話を終了するときは、を押します。

■ お知らせ

- エニーキーアンサーを「ON」に設定している場合は、次のボタンを押すと電話を受けることができます。

 ~ 、、 マナー、、、、。

非通知設定をしている相手から着信があったときは、「非通知設定」と表示されます。

自動着信応答で電話を受ける

「ON」に設定した場合、イヤホンマイクを接続しているとき、設定した時間が過ぎると自動的に電話を受けることができます。

- 1 「メインメニュー」→「設定」→「通話設定」→「自動着信応答」の順に選択します。

- 2 「自動着信応答」のON/OFFと「応答時間」を設定します。

イヤホンマイクを接続し通話する

2

本機とイヤホンマイクを接続して、通話することができます。イヤホンマイク接続中に電話がかかってくると、スピーカーから着信音が流れます。マナーモードではイヤホンマイクから着信音が流れます。

- 1 イヤホンマイクのスイッチを押すと、電話が受けられます。
- 2 通話を終了するときは、イヤホンマイクのスイッチを押し、電話を切ります。

■ お知らせ

- イヤホンマイク接続中も、本機のキーで電話を受けたり、切ったりするなどの操作ができます。

簡易留守録で電話を受ける

2

電話に出られなかったとき、応答文が流れたあとに相手メッセージを録音することができます。

1 「メインメニュー」→「設定」→「通話設定」
→「簡易留守録」の順に選択します。


2 「簡易留守録」のON/OFFと「応答時間」を設定します。

■ お知らせ

- 簡易留守録と自動着信応答を同時に設定している場合は、簡易留守録が優先されます。

着信を拒否する

電話がかかってきたとき、次の操作で着信を拒否することができます。



1  (拒否) を押します。

■ お知らせ



- イヤホンマイクのスイッチで着信を拒否することはできません。

通話中の操作

受話音量を調節する


1 通話中に  または  を押すと、相手の声の音量を5段階に調節できます。


■ お知らせ

- 通話中に  (ミュート) を押すと、自分の声が相手に聞こえなくなります。もう一度  (ミュート解除) を押すと聞こえるようになります。

通話を保留にする

音声電話の場合、割込通話 (P.13-6) をお申し込みいただいているときは、通話を保留できます。保留中の相手には、アナウンスと保留音が流れます。

1 通話中に  (メニュー) → 「保留」の順に選択すると、通話が保留されます。


2 通話を再開するときは、 (メニュー) → 「保留解除」の順に選択します。


■ お知らせ

- 保留中でも、発信側は通話料金がかかります。

相手の音声を録音する

通話中に相手の音声を録音することができます。

1 通話中に  (メニュー) → 「録音開始」の順に選択すると、録音が始まります。

2 録音画面で、 (停止) を押し、録音を終了します。


■ お知らせ

- 録音した内容はツールの「簡易留守録」に保存されます。
- 録音できる時間は、1件あたり16秒までです。簡易留守録 (P.11-16) と合わせて4件まで録音ができます。

ハンズフリー通話に切り替える

通話中に、スピーカーから相手の声が聞こえるように切り替えることができます。

1 通話中に  (ハンズフリー) を押します。

2  (レシーバ) を押すと元に戻ります。

通話履歴を確認／利用する

電話をかけた相手や、かかってきた相手、また応答できなかった着信などは、通話履歴として記録されます。「着信」／「発信」／「全件」の各タブを選択すると、それぞれの履歴を確認することができます。


- 1 「着信」 タブ：不在着信と応答した着信の履歴が表示されます。
- 2 「発信」 タブ：発信の履歴が表示されます。
- 3 「全件」 タブ：すべての発着信履歴が表示されます。
- 4 「通話時間」 タブ：「前回通話時間」 / 「応答通話時間」 / 「発信通話時間」 / 「積算通話時間」が表示されます。

■ お知らせ

- 全履歴は最大100件、発信／着信履歴はそれぞれ最大50件まで記録されます。最大記録件数を超えると古いものから順に自動的に削除されます。

通話履歴を確認する

待受画面で  (着信) /  (発信) を押します。または、「メインメニュー」→「アドレス帳」→「通話履歴」の順に選択します。

通話履歴を表示する画面で、 を左右に押すと、通話履歴のタブが切り替わります。



■ お知らせ

- 電話帳に登録済みの場合、電話番号の代わりに名前が表示されます。

通話履歴の詳細を確認する







「着信」 / 「発信」 / 「全件」の各画面から履歴の詳細を表示し、その内容を確認することができます。

<例>:着信履歴の詳細を確認する

- 1 待受画面で  (着信) を押すと、着信履歴が表示されます。
- 2 カーソルを確認したい履歴に移動し、 (表示) を押します。
- 3 名前、日付、時刻、電話番号が表示されま

通話履歴を利用する

通話履歴を利用して、音声電話をかけることができます。
<例>:着信履歴から電話をかける場合

- 1 待受画面で  (着信) を押すと、着信履歴が表示されます。
- 2 電話をかける相手の電話番号を選択し、 (表示) →  (発信) の順に選択すると、電話番号入力画面が表示されます。 を押すと音声電話がかかります。
または、電話をかける相手の電話番号を選択し、 (メニュー) → 「音声発信」の順に選択すると、電話番号入力画面が表示されます。 を押すと、音声電話がかかります。

通話履歴を削除する

■ 1件削除

- 1 通話履歴画面で、削除したい通話履歴を選択します。


2 「メニュー」 → 「1件削除」の順に選択します。

3 削除の確認画面で、「はい」を選択します。

■ 全件削除

1 通話履歴画面で、「メニュー」 → 「全件削除」の順に選択します。

2 削除の確認画面で、「はい」を選択します。


3 端末暗証番号 (P.1-17) を入力し、 (OK) を押します。

通話時間を確認する



「前回通話時間」 / 「応答通話時間」 / 「発信通話時間」 / 「積算通話時間」を確認したり、リセットしたりすることができます。

■通話時間を確認する

2

- 1 通話履歴画面で、で「通話時間」タブを選択します。
- 2 確認したい通話時間を選択すると、その通話時間が表示されます。

■通話時間を削除する

- 1 通話時間画面で、削除したい通話時間を選択します。
- 2  (リセット) を押します。
- 3 削除の確認画面で、「はい」を選択します。
- 4 端末暗証番号 (P.1-17) を入力し、 (OK) を押します。

緊急通報について

PINロック中 (P.12-24) または端末操作ロック中 (P.12-24) でも、110番 (警察)、119番 (消防・救急)、118番 (海上保安本部) に発信することができます。

緊急通報位置通知について

緊急通報位置通知とは、本機から緊急通報を行った場合に、発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察、消防、救急、海上保安本部) に通知するシステムです。通知する位置情報は、基地局測位情報※です。

※ 基地局測位情報の精度は、数100m ~ 10km程度です。遠方の基地局電波を受信した場合など、実際の位置とは異なった位置情報が通知される場合があります。

- 発信場所や電波の受信状況により、正確な位置が通知されない場合があります。緊急通報の際は、必ず口頭で発信場所や目標物をお伝えください。
- 申込料金、通信料は一切必要ありません。