

## 電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。  
ラベルを利用することで連絡先をグループで管理できます。  
また、電話番号を指定してブロックすることで、着信やSMSの受信を拒否することができます。

### ！ 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 新しい連絡先を登録する


1

ホーム画面で



2

(連絡先)



連絡先画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3



4

各項目を入力



5

保存



連絡先が登録されます。

## 電話番号発信画面から連絡先を登録する

1

ホーム画面で （電話）



2

「ダイヤル」タブをタップ



3

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力




4


連絡先を新規登録



5

姓・名などを入力 → 



 連絡先の登録が完了します。


## 連絡先を確認する

1


ホーム画面で 



2

（連絡先）




 連絡先画面が表示されます。


3

確認する連絡先をタップ



 連絡先詳細画面が表示されます。

## 連絡先画面の見かた



名称	説明
1 検索	名前や電話番号などを入力して連絡先を検索します。
2 写真	連絡先に登録されている画像が表示されます。
3 連絡先	登録されている連絡先が表示されます。
4 新規登録	連絡先を新規に登録します。
5 メニュー	オプションメニューが表示されます。オプションメニューでは、削除、短縮ダイヤル、共有、連絡先の管理、今すぐ同期、既定の画面、Qスライド、連絡先設定、ヘルプが利用できます。
6 よみがなタブ	ドラッグして連絡先をよみがな順に検索します。

## 連絡先詳細画面の見かた



名称	説明
1 写真	連絡先に登録されている画像が表示されます。
2 内容	すべての登録内容を確認・利用できます。
3 編集	連絡先を編集できます。
4 お気に入り	お気に入りに登録されているかどうかが表示されます。お気に入りに登録されている場合は、スターが白で表示されます。タップすると、お気に入りの登録／解除が切り替わります。
5 削除	連絡先を削除します。
6 メニュー	オプションメニューが表示されます。オプションメニューでは共有、転送、統合、バックアップができます。保存先によって、操作できる項目は異なります。
7 ショートカット	アイコンをタップして各種操作ができます。

## 連絡先を編集する


1

ホーム画面で



2

(連絡先)



連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ



4



5

各項目を編集



6

保存



連絡先の変更が完了します。

## 連絡先を削除する


1

ホーム画面で



2

(連絡先)



連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ



4



5

削除



連絡先が削除されます。

## グループを設定する

1

ホーム画面から (⋮) (→) (人) (連絡先)



2

「グループ」タブをタップ (→) (+)



3

グループ名を入力



4

メンバー追加



5

グループを設定する連絡先を選択 (✓ 表示)



・ **すべて選択** をタップすると、すべての連絡先を選択／解除できます。

6

追加



7

保存



選択した連絡先にグループが設定されます。

+ グループ設定時の操作

グループに連絡先を追加する

連絡先画面で「グループ」タブをタップ (→) 連絡先を追加する  
グループを選択 (→) (⋮) (→) **グループを編集** (→) **メンバー追加** (→) 追加する連絡先を選択 (✓ 表示) (→) **追加** (→) **保存**

グループに連絡先が追加されます。

・ **すべて選択** をタップすると、すべての連絡先を選択／解除できます。

## グループ名を編集する

連絡先画面で「グループ」タブをタップ → 編集するグループを選択 → **グループを編集** → グループ名を編集して **保存**

グループ名が変更されます。

・既に登録されているグループ名（「緊急連絡先」／「家族」／「同僚」／「友達」）は編集できません。

## グループを削除する

連絡先画面で「グループ」タブをタップ → 削除するグループを選択 → **グループの削除** → **削除**

グループが削除されます。

・既に登録されているグループ名（「緊急連絡先」／「家族」／「同僚」／「友達」）は削除できません。

## 指定の番号をブロックする

ブロックする相手の番号を手動で入力する方法を例に説明します。

1

ホーム画面で **電話**（電話）



2

「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブをタップ → **通話設定**



3

着信とメッセージ受信の拒否 → **ブロックした番号**



4

+ → **新しい番号**




- ・ **連絡先** をタップすると、連絡先からブロックしたい相手を選択できます。ブロックしたい相手を選択して、**完了** をタップしてください。
- ・ **通話履歴** をタップすると、通話履歴画面からブロックしたい相手を選択できます。ブロックしたい相手を選択して、**完了** をタップしてください。

5

ブロックする番号を入力 → **ブロック**



 ブロックの設定が完了します。

## 連絡先ごとに画像を設定する


1

ホーム画面で 



2

 (連絡先)



3

設定したい連絡先を選択



4





5




6

写真を選択



7

設定したい写真を選択




8

トリミング → 1回のみ



9

トリミング枠をドラッグして、表示したい範囲を設定 → OK



10

保存



画像の設定が完了します。