

電話の変更について

☎（電話）と**☎**（連絡帳）の画面やアイコンのデザイン、操作、設定項目が一部変更されます。

電話画面の変更について

電話画面のデザインおよび表示される項目が一部変更されます。

画面点灯時に電話を受ける手順について

手順が一部変更されます。

電話がかかってきたら **応答する** → 通話が終了したら **☎**

通話画面の変更について

通話画面のデザインおよび表示される項目が一部変更されます。

通話の設定について

- 表示される項目が一部変更されます。
- VoLTE/VoLTE (HD+) を利用しないようにする手順が一部変更されます。
ホーム画面を上フリック/スワイプ → **+**（設定） → **モバ** **イルネットワーク** → **Y!mobile** → **VoLTEコール**（ 表示）
- オプションサービスのメニューを表示する手順が一部変更されます。
ホーム画面で **☎**（電話） → **:** → **設定** → **通話アカウント** → **詳細設定** → **通話サービス設定**
- 発信者番号通知の設定手順が一部変更されます。
ホーム画面で **☎**（電話） → **:** → **設定** → **通話アカウント** → **詳細設定** → **その他の設定** → **マイナンバー** → **番号を非通知** / **番号を通知**
- 自分の電話番号を確認する手順が一部変更されます。
ホーム画面を上フリック/スワイプ → **+**（設定） → **デバ** **イスについて** → **その他の情報** → **SIMカードのステータス**
- 通信方式を設定する手順が一部変更されます。
ホーム画面を上フリック/スワイプ → **+**（設定） → **モバ** **イルネットワーク** → **Y!mobile** → **優先ネットワークのタ** **イプ** → **5G/4G/3G/GSM（自動）** / **4G/3G/GSM（自** **動）** / **3G/GSM（自動）**
- 通信事業者を設定する手順が一部変更されます。
ホーム画面を上フリック/スワイプ → **+**（設定） → **モバ** **イルネットワーク** → **Y!mobile** → **通信キャリア** → **自動** **選択**（ 表示） → **接続するネットワークをタップ**
- データローミングの設定を変更する手順が一部変更されます。
ホーム画面を上フリック/スワイプ → **+**（設定） → **モ** **バイルネットワーク** → **Y!mobile** → **データローミング**（ 表示）
- 以下の設定項目が変更されます。

項目

変更点

自動応答	外部オーディオ機器に接続されているときは自動で 応答 に変更され、 通話アカウント の 応答/通話終了 に移動されます。
画面がオンの場合	電源ボタンを使用して 通話を終了します が 電源ボタンを押して通話を終了 に変更され、 通話アカウント の 応答/通話終了 に移動されます。
通話の応答/終了時に振動	通話アカウント の 応答/通話終了 に移動されます。
着信で点滅、通話サービス設定、その他の設定	通話アカウント の 詳細設定 に移動されます。
詳細設定	通話規制 が追加されます。発信制限や着信表示などの設定ができます。
発信者番号/迷惑電話	項目名が 発信者情報/迷惑電話 に変更されます。

以下の設定項目が追加されます。

項目

説明

留守番電話	留守番電話の設定をします。
ボイスメール	削除されます。

連絡先画面の変更について

連絡先画面のデザインが一部変更されます。

連絡先ごとの画像の設定について

- 設定画面のデザインおよび表示される項目が一部変更されます。
- 連絡先ごとに画像を設定する手順が一部変更されます。
ホーム画面を上フリック/スワイプ → **☎**（連絡帳） → **設定**する連絡先を選択 → **連絡先を編集** → **+** → **写真を選択** → **アプリを選択** → **設定する写真を選択** → **写真** → **トリミング枠**をドラッグして、表示する範囲を設定 → → **保存**

連絡帳の操作手順について

- 指定の番号をブロックする手順が一部変更されます。
ホーム画面を上フリック/スワイプ → **☎**（連絡帳） → **画面** **右上のアカウントアイコンをタップ** → **連絡帳アプリの設定** → **ブロックした番号** → **電話番号を追加する**
- SDカードから連絡先データを読み込む手順が一部変更されます。
ホーム画面を上フリック/スワイプ → **☎**（連絡帳） → **画面** **右上のアカウントアイコンをタップ** → **連絡帳アプリの設定** → **インポート** → **.vcfファイル** → **OK** → **インポートし** **た連絡先の保存先を選択** → **☰** → **SDカード** → **読み込むフ** **ァイルの保存先を選択** → **読み込むファイルを選択**
- SDカードに連絡先データを保存する手順が一部変更されます。
ホーム画面を上フリック/スワイプ → **☎**（連絡帳） → **画面** **右上のアカウントアイコンをタップ** → **連絡帳アプリの設定** → **エクスポート** → **☰** → **SDカード** → **ファイルの保存先** **を選択** → **ファイル名を入力** → **保存**

