

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 ¹	複数の相手と同時に通話ができます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりすることができます。
発信規制／着信規制	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で  (電話)



 電話画面が表示されます。

2

   設定   通話アカウント



3

  通話サービス設定



 通話サービス設定画面が表示されます。

4

留守番電話・転送電話



 留守番電話・転送電話画面が表示されます。

5

留守番電話・転送電話  転送電話ON



 着信転送サービスを停止する

留守番電話・転送電話画面で  留守番電話・転送電話  全てOFF  確定

6

呼び出し時間  呼び出し時間をタップ



7

転送先の電話番号  電話番号入力欄をタップ  転送先の電話番号を入力  登録



8

確定



 着信転送サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で  (電話)



 電話画面が表示されます。

2

   設定  通話アカウント



3

  通話サービス設定



 通話サービス設定画面が表示されます。

4

留守番電話・転送電話



 留守番電話・転送電話画面が表示されます。

5

留守番電話・転送電話  留守番電話ON



6

 呼び出し時間  呼び出し時間をタップ



7

確定



 留守番電話サービスが設定されます。

 留守番電話サービスについて

留守番電話サービスと簡易留守録の違いについて
「留守番電話サービス」と「簡易留守録」との主な違いは以下のとおりです。

- 「留守番電話」…留守番電話サービスセンターでメッセージをお預かりするサービスです。
電源が入っていない場合や圏外の場合にもお預かりできます。
メッセージの再生にはご契約の料金プランに応じた通話料がかかります。
- 「簡易留守録」…携帯電話機本体でメッセージをお預かりする機能です。電源が入っていない場合や圏外の場合は利用できません。

新しい伝言メッセージが録音されると

ステータスバーに  が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの [1件のボイスメール] をタップしたあと、アナウンスに従って操作してください。

留守番電話サービスを停止する

留守番電話・転送電話画面で **留守番電話・転送電話**  **全てOFF**  **確定**

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で  (電話)



 電話画面が表示されます。

2

  **設定**  **通話アカウント**



3

  **通話サービス設定**



 通話サービス設定画面が表示されます。

4

「割込通話」の  ( 表示)



 割込通話が設定されます。

 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。  を上にフリックして通話を開始できます。

 割込通話を停止する


通話サービス設定画面で「割込通話」の  ( 表示)

グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


通話中に  通話を追加



 電話番号発信画面が表示されます。

2

別の相手の電話番号を入力  



 通話が追加されます。

- ・電話番号発信画面の上部を下にフリック   連絡先  通話を追加する連絡先をタップ  通話を追加する電話番号をタップしても、通話を追加できます。
- ・電話番号発信画面の上部を下にフリック   履歴  通話を追加する通話履歴の  をタップしても、通話を追加できます。

3

相手が応答したら 



 グループ通話が開始されます。

発信者番号通知を利用する

1

ホーム画面で  (電話)



 電話画面が表示されます。

2

  設定  通話アカウント



3

  その他の設定



 その他の設定画面が表示されます。

4

発信者番号  ネットワークのデフォルト / 番号を非通知
/ 番号を通知



 発信者番号通知が設定されます。

・「ネットワークのデフォルト」に設定すると、番号を通知します。

発信規制／着信規制を利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

- ・発信規制中に電話をかけようとするとき、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
発信規制	<ul style="list-style-type: none">・全ての発信を規制 すべての発信を規制します。・国際発信を全て規制 滞在国以外への国際電話の発信を規制します。・日本以外の国際発信を規制 滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制します。・発信を規制しない 発信規制をすべて解除します。
着信規制	<ul style="list-style-type: none">・全ての着信を規制 すべての着信を規制します。・国際着信を全て規制 日本以外での着信を規制します。・着信を規制しない 着信規制をすべて解除します。

1

ホーム画面で  (電話)



2 電話画面が表示されます。

2

  設定  通話アカウント



3

Y!mobile  通話サービス設定



3 通話サービス設定画面が表示されます。

4

発信規制 / 着信規制



5

画面に従って操作

4 発信規制／着信規制が設定されます。

5 発信規制／着信規制利用時の操作

発信規制／着信規制を設定する

通話サービス設定画面で  /   規制方法をタップ

発信規制をすべて解除する

通話サービス設定画面で   

着信規制をすべて解除する

通話サービス設定画面で   

6 こんなときは

Q. 発着信が規制されない

A. 着信転送サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全ての発信を規制」や「全ての着信を規制」を設定しても、規制されないことがあります。