

# メールの設定を変更する




メール/SMSに関する設定を行います。


## 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
電話帳登録名表示	電話帳に登録している名前で表示するかどうかを設定します。
インポート/エクスポート	メールデータを本体メモリやSDカードからインポート、エクスポートします。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でメールを送受信するための設定を行います。

1

 (メールボタン) を押す →  設定 →  共通設定




 共通設定画面が表示されます。

2

各項目を設定








 設定が完了します。

+








## 共通設定変更時の操作

電話帳に登録していない宛先からのメールを迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定する

共通設定画面で  迷惑メール設定 →  電話帳登録外 →  電話帳登録なし

・  電話帳登録なし と操作するたびに、選択 (  ON ) / 解除 (  OFF ) が切り替わります。




迷惑メールの対象外とするメールアドレスを設定する

共通設定画面で  迷惑メール設定 →  電話帳登録外 →  対象外メールアドレス追加 →  メール受信履歴引用 /  メール送信履歴引用 /  直接入力 → メールアドレスを選択/入力 →  OK

・  電話帳登録なし を選択 (  ON ) 表示しているときに設定できます。

電話帳に登録している名前で表示するかどうかを設定する

共通設定画面で  電話帳登録名表示

・  電話帳登録名表示 と操作するたびに、選択 (  ON ) / 解除 (  OFF ) が切り替わります。

Wi-Fi接続によるメールの送受信を優先的に行うかどうかを設定する

共通設定画面で  Wi-Fi接続設定 →  実行 →  OK

## メール/SMSデータをエクスポートする

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンや一部携帯電話(3G)と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにエクスポートされます。


1

(メールボタン) を押す → 設定 → 共通設定




2

インポート/エクスポート




3

エクスポート



4

メールの種類をタップ (  表示 ) → OK → OK



メールのデータがエクスポートされます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## メール/SMSデータをインポートする


SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

メールデータをインポートするときはデータフォルダの以下の場所に保存してからインポートの操作を行ってください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK


1

(メールボタン) を押す → 設定 → 共通設定




2

インポート/エクスポート




3

本体からインポート / SDカードからインポート



4

メールの種類をタップ → データをタップ → OK






メールのデータがインポートされます。


## 送受信設定


設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	メールの受信、通知方法などを設定します。
送信設定	メールの送信、作成方法などを設定します。
メール件数表示	メールの件数を表示します。

1


 (メールボタン) を押す →  設定 →  送受信設定



 送受信設定画面が表示されます。

2

 受信設定 /  送信設定



 受信設定画面 / 送信設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



 設定が完了します。


## + 送受信設定変更時の操作

メールの受信方法を設定する




受信設定画面で  受信方法 →  全受信 /  差出人/件名 /  本文 /  差出人/件名


メール受信時の着信音を設定する

受信設定画面で  着信音 →  プリセット /  サウンド →  
画面の指示に従って操作





・  サイレント に設定すると、着信音は鳴りません。


メール受信時のバイブレータのパターンを設定する

受信設定画面で  バイブパターン →  パターンをタップ →  
 OK

・  OFF に設定すると、バイブレーションは動作しません。




メール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

受信設定画面で  着信音鳴動時間 →  時間設定 →  時間を選択 →  OK

・  一曲鳴動 を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。




メール受信時に通知ポップアップを表示させるかどうかを設定する

受信設定画面で  通知ポップアップ

・  通知ポップアップ と操作するたびに、選択 (  ON ) / 解除 (  OFF ) が切り替わります。

メール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定する

受信設定画面で  メール受信時の画面点灯

・  メール受信時の画面点灯 と操作するたびに、選択 (  ON ) / 解除 (  OFF ) が切り替わります。

送信メールの作成サイズを設定する

送信設定画面で  作成サイズ →  300KB /  2MB

メール返信時に受信メールの内容を引用するかどうかを設定する

送信設定画面で  引用返信設定 →  引用する /  引用しない /  毎回確認する

メールの送信画像サイズを設定する

送信設定画面で  送信画像サイズ →  500KB /  毎回確認する

送信するメールに署名を追加するかどうかを設定する

送信設定画面で **署名** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、署名の内容を入力します。

送信するメールに返信先アドレスを表示させるかどうかを設定する

送信設定画面で **返信先アドレス** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、返信先アドレスを入力します。

メールを送信する前に確認メッセージを表示するかどうかを設定する

送信設定画面で **送信時確認表示**

- ・ **送信時確認表示** と操作するたびに、選択 ( **ON** ) / 解除 ( **OFF** ) が切り替わります。

メール送信失敗時にバイブレータを振動させるかどうかを設定する

送信設定画面で **送信失敗通知**

- ・ **送信失敗通知** と操作するたびに、選択 ( **ON** ) / 解除 ( **OFF** ) が切り替わります。

メールの件数を確認する


送受信設定画面で **メール件数表示**

## メールグループを設定する

1

(メールボタン) を押す → **設定** → **メールグループ**


**設定**



メールグループ設定画面が表示されます。


2

**新規作成**



3

グループ名を入力 → **OK**



設定が完了します。

## + メールグループの操作

メンバーを追加する

メールグループ設定画面でメールグループをタップ → **メンバーを追加** → **メンバーを選択/入力**

メンバーを1件削除する

メールグループ設定画面でメールグループをタップ → **メンバーの横の削除** → **削除**

## メンバーを選択して削除する

メールグループ設定画面でメールグループをタップ → → → 削除するメンバーをタップ ( → → )

・メンバー選択時に / と操作すると、すべてのメンバーを選択 ( ) / 解除 ( ) できます。

## メールグループを削除する

メールグループ設定画面で → → 削除するメールグループをタップ ( → → )

・メールグループ選択時に / と操作すると、すべてのメールグループを選択 ( ) / 解除 ( ) できます。

## メールグループ名を編集する

メールグループ設定画面でメールグループをタップ → → → メールグループ名を入力 →

## 初期化する

1

(メールボタン) を押す → →

設定
共通設定
送受信設定
電話番号・メールアドレス
メールグループ設定
<b>初期化</b>
オープンライセンス

初期化画面が表示されます。

2

各項目を設定

初期化
<b>設定の初期化</b>
送受信履歴の初期化
サーバーメール全削除

設定が完了します。

## + 初期化設定時の操作

### メールの設定を初期化する

初期化画面で →

・メッセージが表示され、設定が初期化されます。

### 送受信履歴を初期化する

初期化画面で →

・メッセージが表示され、送受信履歴が初期化されます。

### サーバーメールを全削除する

初期化画面で →

・メッセージが表示され、サーバーメールが全削除されます。