

# システム設定

日付と時刻、リセットなどシステムに関する確認や設定ができます。

## システム設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
システムナビゲーション	ナビゲーションモードやナビゲーションボタンのレイアウトを設定できます。
言語	表示する言語を設定します。
キーボードおよび入力方式	キーボードや文字入力に関する設定ができます。
日付と時間	日付や時刻に関する設定ができます。
アクセシビリティ	拡大操作、字幕など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。
ジェスチャーとモーション	ジェスチャーや動作での操作に関する設定ができます。
スクリーンショット	スクリーンショットに関する設定ができます。
画面録画	画面録画に関する設定ができます。
ビデオ通話時のビューティ機能	ビデオ通話時にビューティ機能を使用するかどうかを設定します。
自動電源オン／オフ	自動で電源を入れたり切ったりする時間を設定できます。
検索	検索する範囲を設定できます。
電源メニュー	スマートデバイスなどを設定できます。
OTG 接続	USB変換ケーブルなどを使用して端末同士の充電やデータ転送ができる「USB On-The-Go」の機能を利用するかどうかを設定します。
電源ボタンでGoogleアシスタントを起動	電源ボタンでGoogleアシスタントを起動するかどうかを設定します。
バックアップとリセット	SDカードを使用したデータの保存や読み込み、Googleアカウントを使用したバックアップの設定、システム／アプリおよび初期状態へのリセットができます。
Google	各種Google関連サービスの設定ができます。

## システム設定利用時の操作

### 表示する言語を追加する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) →  
システム設定 → 言語 → 言語を追加 → 言語をタップ  
→ [はい] / [いいえ]

### 表示する言語を設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) →  
システム設定 → 言語 → 表示したい言語の右の≡をドラッグしてリストの一番上に移動させる → [XXに変更]

### 音声入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) →  
システム設定 → キーボードおよび入力方式 → Gboard  
→ 音声入力 → 音声入力を使用  
・音声入力を使用をタップするたびに、有効(ON) / 無効(OFF)が切り替わります。

### 音声入力を設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) →  
システム設定 → キーボードおよび入力方式 → Google音  
声入力 → 各項目を設定

### テキスト読み上げ機能を有効に設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) →  
システム設定 → アクセシビリティ → 「視覚」タブを選  
択 → 選択して読み上げ → ショートカット (表示)  
→ 許可 → OK

### マウス／トラックパッドのポインタの速度の設定を する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) →  
システム設定 → アクセシビリティ → 「インラクショ  
ン」タブを選択 → ポインターが停止したときにクリック  
→ ポインターが停止したときにクリック (表示)  
→ 短め / 普通 / 長め から速度を選択

## 24時間表示に設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➔ ⚙ (設定)



2

システム設定



3

日付と時間



4

24時間形式 (  表示 )



祺 24時間表示に切り替わります。

- 24時間形式 をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 初期状態にリセットする

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➔ ⚙ (設定)



2

システム設定



3

バックアップとリセット



4

端末のリセット



5

### すべてのデータを消去



6

### データを消去し、eSIMプロファイルを維持



- データとeSIMプロファイルを消去を選択すると、現在利用しているeSIMが消去されますのでご注意ください。

7

### データを消去し、eSIMプロファイルを維持



初期状態へリセットされます。

### ! eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。  
 eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。