

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて


次のオプションサービスが利用できます。


サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
VoLTE	LTEを利用した音声通話をすることができます。
発信規制／着信規制	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1


ホーム画面で  (電話)



2

 設定




 設定画面が表示されます。

3

通話  通話サービス設定  留守番電話・転送電話



 留守番電話・転送電話画面が表示されます。

4

留守番電話・転送電話  転送電話ON



5

転送先の電話番号 → 電話番号を入力 → 登録 → 確定




着信転送サービスが設定されます。

・呼び出し時間を変更する場合は、留守番電話・転送電話画面で呼び出し時間 → 時間をタップ → 確定 と操作してください。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (電話)



2

→ 設定



設定画面が表示されます。

3

通話 → 通話サービス設定 → 留守番電話・転送電話



留守番電話・転送電話画面が表示されます。

4

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON → 確定



留守番電話サービスが設定されます。


- ・呼び出し時間を変更する場合は、留守番電話・転送電話画面で「呼び出し時間」→「時間をタップ」→「確定」と操作してください。
- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに「1件のボイスメール」が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの「1件のボイスメール」をタップするか、「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従って操作してください。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で (電話)



2

→ 設定





設定画面が表示されます。

3


通話 → 通話サービス設定






4

割込通話の  をタップ ( 表示)



 割込通話が設定されます。

- ・ 割込通話の  /  をタップするたびに、ON/OFFが切り替わります。
- ・ 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を上へドラッグして通話を開始できます。

グループ通話を利用する



ご利用いただく際には、別途お申込みが必要です。


1

通話中に **通話を追加**



2


別の相手の電話番号を入力  



3

相手が応答したら **統合**




 グループ通話が開始されます。

発信者番号通知を利用する

1

ホーム画面で ☎ (電話)



2

☰ → 設定



🚩 設定画面が表示されます。

3

☎ → その他の設定



4

発信者番号 → ネットワークのデフォルト / 番号を非通知

/ 番号を通知




🚩 発信者番号通知の設定が変更されます。

VoLTEを利用する

1

ホーム画面を上をドラッグ/フリック → ⚙️ (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

モバイル ネットワーク



4

詳細設定 → 4G LTE拡張モード (🟢 表示)



🚩 VoLTEが設定されます。

・4G LTE拡張モード をタップするたびに、ON (🟢) / OFF (🟡) が切り替わります。

! VoLTE利用時のご注意

VoLTEは4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTEが利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効(●)になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面を上からドラッグ/フリック → (設定) → ネット

ワークとインターネット → モバイル ネットワーク →

優先ネットワークタイプ → 4G (推奨)

・無効(○)になっているときは、4G (推奨) をタップして有効(●)にしてください。


発信規制/着信規制を利用する

特定の電話番号への発信着信を制限します。

- ・発信規制/着信規制中に電話をかけようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

1

ホーム画面で (電話)



2

→ (設定)



設定画面が表示されます。


3

通話 → 通話サービス設定 → 発信規制 / 着信規制



規制する発信／着信条件をタップ



 発信規制／着信規制が設定されます。