

オプションサービスを利用する

オプションサービスについて

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

・転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に設定することはできません。

サービス名	説明
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにします。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
留守番電話サービス	窓外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
転送電話サービス	窓外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。

1 別途お申し込みが必要です。

発信者番号通知サービスの設定を変更する

1

□ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。

2

発信者番号通知 (□ 表示)



発信者番号通知サービスが無効になります。

発着信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話やSMSが発着信できないように制限します。

- ・発着信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。

規制項目	規制内容
全発信規制	すべての発信を規制します。
国際発信全規制	滞在国以外への国際電話の発信を規制します。
国際発信規制(日本以外)	滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制します。
全着信規制	すべての着信を規制します。
国際着信規制	日本以外での着信を規制します。

1

□ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。

2

発信規制 / 着信規制 → 規制方法を選択 → □



発着信規制サービスが設定されます。

+ 発信規制 / 着信規制をすべて解除する

発着信制限画面で 発信規制 / 着信規制 → 発信規制停止 / 着信規制停止

こんなときは


Q. 着信が規制されない

A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

留守番電話サービスを利用する

1

□ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定 → 留守番・転送電話



旗 留守番・転送電話画面が表示されます。

2

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



旗 各サービスの設定画面が表示されます。

3

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



旗 各転送画面が表示されます。

4

留守番



5

(登録)



■ 留守番電話サービスが設定されます。

■ 新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの [X件のボイスメール] と操作して、アナウンスに従って操作してください。

■ 留守番電話サービス利用時の操作

留守番電話に転送されるまでの時間を変更する

留守番・転送電話画面で [不在着信] → [転送時間] → 時間を選択 → [□] → [○] (登録)

留守番電話サービスを停止する

各サービスの設定画面で [常に転送] / [通話中の着信時] / [不在着信] / [着信不能時] → [OFF] → [□] (登録)

メニュー操作で伝言メッセージを再生する


[□] → [電話機能] → [留守番電話再生]

- 以降は、アナウンスに従って操作してください。
- 留守番・転送電話画面で [留守電再生] → [はい] と操作しても伝言メッセージを再生できます。

■ 転送電話サービスを利用する

1


[□] → [電話機能] → [通話設定] → [通話サービス設定] → [留守番・転送電話]



■ 留守番・転送電話画面が表示されます。

2

[常に転送] / [通話中の着信時] / [不在着信] / [着信不能時]



■ 各サービスの設定画面が表示されます。

3

各サービスの設定画面で [常に転送] / [通話中の着信時] / [不在着信] / [着信不能時]



4

[転送]



■ 転送サービスが有効になります。

5

転送先番号 → 電話番号を入力 → □ → (確定)



6

(登録)



■ 転送先の電話番号が設定されます。

・電話帳と操作したときは、電話帳から電話番号を引用できます。

+ 転送電話サービス利用時の操作

登録した電話番号に転送されるまでの時間を変更する

留守番・転送電話画面で 不在着信 → 不在着信 → 転送 → 転送時間 → 時間を選択 → □ → (登録)

転送電話サービスを停止する

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時 → OFF → (登録)

割込通話サービスの設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


□ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定



■ 通話サービス設定画面が表示されます。

2

割込通話 (□表示)



■ 割込通話サービスが無効になります。

■ 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。[通]を押すと通話を開始できます。

+ 割込通話サービスを停止する

通話サービス設定画面で 割込通話 (□表示)

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に、別の相手の電話番号を入力 → 



2

相手が応答したら  (メニュー) → グループ通話



 グループ通話が開始されます。

+ グループ通話の参加者を確認する

グループ通話中に  (メニュー) → 参加者リスト