

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。
ラベルを利用することで連絡先をグループで管理できます。
また、電話番号を指定してブロックすることで、着信やSMSの受信を拒否することができます。


！ 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ




2

（連絡先）



連絡先画面が表示されます。


3



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

各項目を入力



5

保存



連絡先が登録されます。

電話番号発信画面から連絡先を登録する

1

ホーム画面で ☎ （電話）



2




3

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力



4

新しい連絡先を作成



5

姓・名などを入力 ➡ 保存




連絡先の登録が完了します。

連絡先を確認する


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2

（連絡先）



連絡先画面が表示されます。

3

確認する連絡先をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

連絡先画面の見かた



名称	説明
1 メニュー	自分の連絡先を確認できます。また、ラベルの作成や連絡先の各種設定ができます。
2 インデックス	連絡先のインデックスを表示します。
3 連絡先の画像	連絡先に登録した画像を表示します。
4 検索	連絡先を検索できます。
5 通話アイコン	連絡先に電話をかけます。
6 連絡先	タップすると、連絡先詳細画面が表示されます。
7 新規登録	新しい連絡先を登録できます。

連絡先を編集する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2

（連絡先）



連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ



4



5

各項目を編集



6

保存




連絡先の変更が完了します。

連絡先を削除する


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2


(連絡先)



連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ



4



5

削除



6

削除



連絡先が削除されます。

ラベル（グループ）を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ 👤 （連絡先）



2

➡ ラベルを作成



3

ラベル名を入力 ➡ OK



4

連絡先を追加



ラベルを設定する連絡先を選択



選択した連絡先にラベルが設定されます。

+ ラベル設定時の操作

ラベルに連絡先を追加する

連絡先画面で → 連絡先を追加するラベルを選択 →

→ 追加する連絡先を選択

ラベルに連絡先が追加されます。

ラベル名を変更する

連絡先画面で → ラベルを選択 → → ラベル名を変更 → ラベル名を変更して

ラベル名が変更されます。

ラベルを削除する

連絡先画面で → ラベルを選択 → → ラベルを削除 →

ラベルが削除されます。

指定の番号をブロックする

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (連絡先)



→ 設定 → ブロックした番号 → 番号を追加



ブロックする番号を入力 → ブロック



ブロックの設定が完了します。

・ をタップすると、ブロックしたい相手を連絡先から選択できます。

連絡先ごとに着信音を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2

(連絡先)



3

設定したい連絡先を選択



4




5

その他の項目 → デフォルトの着信音



6


設定したい着信音を選択



・ダウンロードした着信音などを設定するときは、**着信音を追加**をタップして画面に従って操作してください。

7

OK



 着信音の設定が完了します。

連絡先ごとに画像を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2

(連絡先)



3

設定したい連絡先を選択



4



5




6

写真を選択



7

設定したい写真を選択し **完了**



・必要に応じて、**完了** の前に画面を操作して写真のトリミングや回転を行います。

8

保存



🚩 画像の設定が完了します。