

15

オプションサービス

オプションサービスの概要	15-2
転送電話サービス.....	15-2
転送電話サービスを設定／開始する	15-2
転送電話サービス・留守番電話サービスを停止する ..	15-3
留守番電話サービス.....	15-4
留守番電話サービスを開始する.....	15-4
伝言メッセージを聞く	15-4
割込通話サービス.....	15-5
割込通話サービスを設定／停止する	15-5
割込通話を受ける.....	15-5
通話の相手を切り替える	15-6

オプションサービスの概要

オプションサービスについて、詳しくはイー・モバイルのホームページにてご確認ください。
電波の届かない場所では、本機からは操作できません。

転送電話サービス	かかってきた電話を指定した電話に転送します（下記）。
留守番電話サービス	電波の届かない場所にいるときや、通話中のため電話にでられないときなどに、留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりします（15-4 ページ）。 ●着信通知機能 電波の届かない場所や電源を切っているときにかかってきた電話をお知らせ一発メニュー（1-8 ページ）でお知らせします。
割込通話サービス	今まで話していた相手との通話を保留にし、かかってきた電話を受けることができます（15-5 ページ）。

転送電話サービス

電源を切っているときや電波の届かない場所にいるときなどに、かかってきた電話を指定した電話へ転送します。転送条件を「呼出なし」に設定した場合は、待受画面に「☎」（電話）が表示されます。

転送電話サービスを設定／開始する

メインメニュー ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 付加サービス ▶ 留守番・転送

1 「転送ON」→○

● 転送電話サービスの設定状況を確認する場合は、「設定確認」を選択します。

▶ 転送条件を呼出なしに設定する

着信音は鳴らず、転送先に転送します。

「呼出なし」→○

▶ 転送条件を呼出ありに設定する

着信未応答の場合に転送先に転送します。

「呼出あり」→○→応答時間の設定→○

2 電話番号を登録する

▶ アドレス帳から登録する

「アドレス帳」→○→相手を選択→○→電話番号を選択→○(2回)→ネットワークに接続→○

▶ 電話番号を直接入力して登録する


「電話番号入力」→○→電話番号を入力→○(2回)→ネットワークに接続→○

▶ 通話履歴から登録する

「通話履歴」→→相手を選択→ (2回)→ネットワークに接続→

- Point!**
- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
 - すでに留守番電話サービスが開始されているときに、転送電話サービスを開始すると、留守番電話サービスは停止されます。

転送電話サービス開始後の着信


- 着信音が鳴っている間にを押すと、そのまま通話できます。
- 「呼出なし」にしている場合、着信は行われず、そのまま転送先へ転送されます。

転送電話サービス・留守番電話サービスを停止する

メインメニュー ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 付加サービス ▶ 留守番・転送

1 「全てOFF」→

- 転送電話サービス・留守番電話サービスの設定状況を確認する場合は、「設定確認」を選択します。

- Point!**
- 「全てOFF」を選択すると、転送電話サービスと留守番電話サービスの両方が停止します。
 - 転送電話サービス(15-2ページ)と留守番電話サービス(15-4ページ)を停止している場合は、着信中に (転送)を押すと、着信拒否になります。

留守番電話サービス

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりします。留守番電話サービスセンターへの転送条件を「呼出なし」に設定した場合は、待受画面に「☎」が表示されます。留守番電話サービスセンターに新しくメッセージをお預かりすると、お知らせ発メニュー（1-8ページ）が表示されます。また、待受画面に「☎」が表示されます。

応答メッセージの録音や不在応答メッセージの利用など、留守番電話サービスの各種設定をする場合は、待受画面で「1417」を入力し、を押します。

留守番電話サービスを開始する

メインメニュー ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 付加サービス ▶ 留守番・転送

1 「留守番ON」→

- 留守番電話サービスの設定状況を確認する場合は、「設定確認」を選択します。

▶ 転送条件を呼出なしに設定する

着信音は鳴らず、留守番電話サービスセンターに転送します。

「呼出なし」→→ネットワークに接続→

▶ 転送条件を呼出ありに設定する

着信未応答の場合に留守番電話サービスセンターに転送します。

「呼出あり」→→応答時間の設定→→ネットワークに接続→

- Point!**
- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
 - すでに転送電話サービスが開始されているときに、留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。

15

オプションサービス

留守番電話サービス開始後の着信

- 着信音が鳴っている間にを押すと、そのまま通話できます。
 - 「呼出なし」にしている場合、着信は行われず、留守番電話サービスセンターへ転送されます。

留守番電話サービスの機能

- 留守番電話サービスには、応答メッセージの録音や不在応答メッセージの利用など、いろいろな機能があります（詳しくは、イー・モバイルのホームページにてご確認ください）。

伝言メッセージを聞く

1 待受画面で「1416」を入力し、を押す

割込通話サービス

今まで話していた相手との通話を保留にし、かかってきた電話を受けることができます。また、通話中の相手と保留中の相手を切り替えて通話できます。

割込通話サービスを設定／停止する

メインメニュー ▶ 設定 ▶ 通話設定 ▶ 付加サービス ▶ 割込通話

1 「ON」／「OFF」→→ネットワークに接続→

- 割込通話サービスの設定状況を確認する場合は、「設定確認」を選択します。

割込通話を受ける

1 通話中に割込通話着信音が聞こえる

割込みをしてきた相手の名前と電話番号が表示されます。



2 (メニュー) → 「着信応答」 →

最初に話していた相手を保留にして、割込みをしてきた相手の着信に応答します。画面には両方の名前が表示されます。

Point!


- 留守番電話サービスまたは転送電話サービスを開始しているときは、通話中にかかってきた電話を受けなければ留守番電話サービスセンターまたは転送先に転送されます。また、留守番電話サービスまたは転送電話サービスを「呼出なし」にしているときは、割込通話サービスは受けられません。直接、留守番電話サービスセンターまたは転送先に転送されます。通話中の着信を転送する場合は、転送電話サービスを「呼出あり」にしてください。

通話の相手を切り替える

1 割込通話中→ (メニュー)→「通話切替」→

保留中の相手が通話中になります。

割込通話中に通話中の相手が電話を切ると

- 呼び出し音が鳴って画面に「保留中」と表示されます。を押すと、保留中の相手との通話になります。